

Egyes modellek esetében a kártyát az órába helyezik, felülnézetből a chip felfele van, és a sarok jobbra van vágva (ez az első lépés). A kártyát addig kell tolni az óra belsejébe (csipesszel vagy nagyon vékony csavarhúzóval), amíg kattán és a kártya bent marad.



Vigyázat! A SIM-kártya más helyekre helyezése (kivéve a fenti képen látható zöld pipa) az óra romlását okozza! Olvassa be a mellette lévő **QR-kódot** a további részletek megtekintéséhez:



Telepítési utasítások

- 1. FONTOS: Az első használat előtt tartsa töltve az órát legalább 3 órán át, vagy amíg az akkumulátor animációja nem mutatja, hogy töltődött. Soha ne töltsen a készüléket egyik napról a másikra. Javasoljuk, hogy a töltést 5V és 1A töltővel végezze.**
 - 2. Keresse meg a Google Play vagy az App Store áruházban a SeTracker 2 alkalmazást. Javasoljuk, hogy a SeTracker 2 alkalmazáson kívül ne telepítsen más alkalmazásokat. Az óra zárva maradhat ezen alkalmazások szerverén, és az xkids.hu nem tud segíteni a fiók helyreállításában!**
 - 3. Hozza létre a fiókot az alkalmazásban, majd szkennelje be az alkalmazásba órájának hátulján található QR-kódot (a fiók létrehozása után megnyílik egy menü, ahol megjelenik a kód beolvasásának mezője (a beolvasáshoz használja a jobb oldali négyzetet, középen a függőleges sávval). ☞**
 - 4. Tiltsa le az órába behelyezett kártya PIN-kódját. Ha új kártyáról van szó, először helyezze be a SIM-kártyát a telefonjába, és ellenőrizze, hogy tud-e csatlakozni az internethez mobil adatátvitelen keresztül. Ellenőrizze a jóváírását. A válasz fogadásához minimális hanghitelesnek kell lennie.**
 - 5. Kapcsolja ki az órát, és a típustól függően helyezze be a mikro vagy nano SIM kártyát az órába (a SIM kiéghet, ha behelyezik vagy eltávolítják, miközben az óra be van kapcsolva.)**
 - 6. Állítsa be az URL és az APN értéket az óra internetkapcsolatához. Küldje el az alábbi (kisbetűs) szöveges üzeneteket telefonjáról az óra kártyaszámára:**
 - 7. Állítsa be a szerver URL-jét Európában: pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#**
SMS-t kap a következő válasszal: [surl, 52.28.132.157, port, 8001 #] ok
 - 8. APN beállítása a hálózattól függően:**
Küldje el a telefonról az óraba beillesztett kártyaszámra a következő sms-t (kis betűkkel), a hálózattól függően: Pont és pontosvessző karaktereket vegye figyelembe.
A TELEKOM és a VODAFONE hálózaton általában az óra automatikusan csatlakozik az internethez. Egyes modellekben akár 90 másodperc is eltarthat, amíg az óra elolvassa a Vodafone kártyát. Ha ez nem történik meg, küldje el manuálisan a beállításokat a telefonjáról az órára, és miután válasz érkezett tőle, tartsa lenyomva az ON / OFF gombot 30 másodpercig, amíg az óra bezárul, majd kérjük, indítsa el. Körülbelül 30-60 másodperc múlva az óra képernyőjén, a jelzősávok mellett meg kell jelennie az internet szimbólumnak (2 nyíl felfelé és lefelé).
 - Telekom:** pw,123456,apn,internet.telekom,,21630#
Vodafone: 2 féle internetbeállítást is használhat:
1. pw,123456,apn,internet.vodafone.net,,21670#
2. pw,123456,apn,vitamax.internet.vodafone.net,,21670#
 - Telenor:** 2 féle internetbeállítást is használhat:
1. pw,123456,apn,online,,21601#
2. pw,123456,apn,net,,21601#
SMS-t fog kapni a válasza
 - 9. Miután megkapta a választ az órától, kérjük, tartsa lenyomva az ON / OFF gombot 30 másodpercig, amíg az óra kikapcsol, majd kérjük, indítsa el. Ha ezek a nyilak nem jelennek meg 60 másodperc után, kérjük, küldjön újabb SMS-t a telefonjáról az órára a 2. beállítással.**
 - 10. Tesztelje a GPS-követési módot kimenet közben.**
- A műholdas keresés kezdetben akár 5-10 percet is igénybe vehet. A GPS-követés csak szabadban működik. Házon belül, a típustól függően a pontos Wi-Fi-hely lesz, vagy az LBS amely nem olyan pontos. A GPS-pozíció pirossal jelenik meg az alkalmazásban, az LBS kékkel, a WiFi zöldel**

Figyelem: A Work üzemmódot a legalacsonyabb értékre állítja, ami növeli az akkumulátor fogyasztását. Állítsa 1 órán keresztül hosszú élettartamra. Ezenkívül az akkumulátor élettartama jelentősen lecsökken, ha a SIM-kártya már nem rendelkezik mobil adatforgalommal.

Gyakori kérdések és válaszok

Miért jelenik meg az eszköz offline állapotban az alkalmazásban?

Az óra nincs csatlakoztatva az internethez. Kérjük, ellenőrizze, hogy az óra rendelkezik-e térerővel, a kártya Ft és mobiladatforgalmat tartalmaz. Ha még nem kapott választ a konfigurációs szöveges üzenetekre, folytassa a folyamatot, és írja be gondosan az SMS-t a kiválasztott kezelő számára.

Ügyeljen az írásjelekre. Megjegyzés: ha a SIM új, akkor azt aktiválni kell a telefonban. Helyezze be a SIM-et a telefonban, és ellenőrizze, hogy elérhető-e az internet a mobil adatátvitel segítségével.

Ügyeljen arra, hogy a kártyát a megfelelő oldalra helyezze. Azoknál a modelleknél, amelyek oldalán a SIM-kártya található teljesen be kell lépnie és rögzítenie kell, miután a rugós mechanizmus működtetésével megnyomta azt. A kártyának úgy kell lennie, hogy az áramkörök felfelé nézzenek, a vágott oldal pedig a jobb oldalon legyen.

Nem működik / nem található a "SPY" funkció

Ezt a funkciót a SeTracker2 alkalmazás főoldalán találja meg, csak miután megjelenik a térképen Wifi helyett a GPS. Ahhoz, hogy ez érvényes legyen, az órát ki kell venni a Wifi tartományból.

Miért nem csörgethetem az órát?

Győződjön meg arról, hogy a telefonkönyvbe vagy a segélyhívó számokra be van-e írva az a szám, amelyről hívní szeretné az órát. Más a telefonszámok le vannak korlátozva.

Nem kapok választ a konfigurációs üzenetekre

Az órának térerővel kell rendelkeznie, a kártyának pedig Ft egyenleggel kell rendelkeznie. Az SMS-t kisbetűvel kell írni.

Behelyeztem a PIN kóddal a kártyát, mit tegyek?

Várjon, amíg az akkumulátor lemerül és a készülék kikapcsol. Ezután távolítsa el a SIM-et, és deaktiválja a PIN kódot a telefon segítségével.

Az akkumulátor nagyon gyorsan lemerül, miért?

Ellenőrizze, hogy a Munka mód nincs-e beállítva 1 percre. Az akkumulátor élettartama a napi használat szintjétől függ. Továbbá, ha a kártyán már nincs mobil adat, az óra non-stop kapcsolatot keres. Ellenőrizze, hogy a lépésszámláló zárva van-e.

Nem tudom kikapcsolni az órát!

Az órát csak az alkalmazásból lehet bezárni. A gyermek nem kapcsolhatja ki az órát.

Hogyan állítsam be az időt?

Módosítsa a GMT + 1:00 időzónát, és szükség esetén állítsa be a nyári időszámítást az alkalmazás Beállítások menüjében és az almenüben Idő és nyelv. **(Time and Language)**

Szerviz és jótállási információk

Bármilyen kérdéssel, szolgáltatással, konfigurációval és visszaküldéssel kapcsolatban kérjük, használja a **+36 30 944 25 38** vagy **+36 30 968 81 92** telefonszámot (Hétfő-péntek **09:00 - 17:30**) vagy e-mail cím: **contact@xkids.hu**

Figyelem! Az IP54 vízálló termékek nem úszásra ajánlott, és nem szabad vízbe helyezni. Csak a vízcseppekkel szemben ellenállóak Ha nedves, ne használja azonnal a gombokat.



Köszönöm a bizalmad!

A telefonközpont elérhetősége: Hétfőtől - Péntekig: **08:00** és **16:30** között



+36 30 944 25 38 / +36 30 968 81 92