

# Használati útmutató Okosóra

## XKFIT E20



## Megjegyzések

1. A vállalat fenntartja a jogot, hogy a jelen kézikönyv tartalmát későbbi értesítés nélkül megváltoztassa. Gyakori, hogy egyes funkciók a szoftver bizonyos változataitól függően változnak.
2. Használat előtt legalább 2 órán keresztül töltsse a terméket a megfelelő kábel segítségével.
3. A termék használata előtt csatlakoztassa az órát az alkalmazáshoz az idő szinkronizálásához és a személyes adatok beállításához.
4. Ez a termék kompatibilis az IP68 védelemmel. A jobb élmény érdekében ne tegye az órát maró hatású folyadékba, például forró vízbe, forró teába stb. Az ügyfél által okozott károk nem számíthatók be a karbantartási és garanciális szolgáltatásokba.
5. Az akkumulátoros termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Küldje el ezt a terméket a közeli WEEE (elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) gyűjtőhelyre.

## Termékáttekintés

A modellek a következő specifikációkkal rendelkező telefonokhoz csatlakoztathatók: Android 5.0 vagy újabb; IOS 9.0 vagy újabb.

**Kijelző**



**Pulzus  
érzékelő**

**Töltési  
csatlakozó**





## Fő funkciók

### 1. Alapműveletek

**a.** Indítsa el az okosórát:

Nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőképernyőt vagy az oldalsó gombot 3 másodpercig az indításhoz; Nyomja meg röviden az oldalsó gombot vagy az érintőpadot a készenléti módból való kilépéshez.

**b.** Kapcsolja ki az okosórát

Nyomja meg és tartsa lenyomva az érintési területet a záró felületen, hogy belépjen a záró felület menüjébe.

**Megjegyzés:** Ha töltés közben kikapcsolja az órát, az óra automatikusan bekapcsol.

### 2. Téma kiválasztása

Nyomja meg és tartsa lenyomva az érintési területet a témaválasztó felületen, lépjen be a választófelület lapjába, nyomja meg egyszer az érintési területet az összes számlap megtekintéséhez, majd nyomja meg hosszan az érintési területet a kívánt stílusra váltáshoz.

### 3. Lépések, kalória és távolság

Az óra elindítása után a lépésszámlálás, az elégetett kalóriák és a távolságszámítás funkció automatikusan bekapcsol, és a mozgásadatok valós időben jelennek meg.

Ha az óra sikeresen csatlakozik az alkalmazáshoz, a sport mód adatai automatikusan, valós időben szinkronizálódnak (vagy manuálisan frissülnek) és betöltődnek az alkalmazásba, az óra memóriájában lévő adatok pedig naponta 00:00-kor törlődnek.

## 4. Szívritmus

Nyomja meg hosszan az érintőgombot a pulzusszám-interfészen a monitorozás elindításához. Nyomja meg hosszan az érintőgombot a felügyeleti felületről való kilépéshez, vagy nyomja meg röviden az oldalsó gombot, hogy közvetlenül visszatérjen a fő felületre. A teszt előzményei a fő pulzusmérő felületen jelennek meg. A pulzusfigyelés során az órát a lehető legközelebb kell viselni a csuklójához.

## 5. Alvásfigyelés

Az alapértelmezett alvásfigyelési időszak 22:00 és 8:00 óra között van. Ha ebben az időszakban alvás közben viseli az órát, akkor az előző éjszakai alvás minőségét 8:00 után ellenőrizheti az Alvásfigyelő felületen. Amikor az óra csatlakozik az alkalmazáshoz, az alvásminőségi adatok automatikusan, valós időben szinkronizálódnak (vagy manuálisan frissülnek), és feltöltődnek az alkalmazásba.

## 6. Sport módok

Navigáljon a sport mód felületére, nyomja meg hosszan az érintőgombot, hogy belépjen a sport módba; 9 sportág van: futás, gyaloglás, hegymászás, kerékpározás, úszás, asztalitenisz, kosárlabda, tollaslabda, foci.

**a. Séta, futás és mászás módok:** az indításhoz nyomja meg hosszan az érintőgombot. Az óra rezgéssel emlékezteti Önt a gyakorlatok megkezdésére, és valós idejű információkat jelenít meg a gyakorlatok időtartamáról, a lépések számáról és a pulzusszámáról. Nyomja meg ismét hosszan az érintőgombot az edzés leállításához, és az előző gyakorlat adatai megjelennek a képernyőn. Érintse meg egyszer a sportolási mód megváltoztatásához az edzés leállítása után.

**b. Kerékpározás, úszás, ping-pong, kosárlabda, tollaslabda és football módok:** az indításhoz nyomja meg hosszan az érintőgombot. Az óra rezegni

emlékezteti Önt az edzés megkezdésére, és valós idejű információkat jelenít meg az edzés időtartamáról, a kalóriákról és a pulzusszámról. Nyomja meg ismét hosszan az érintőgombot az edzés leállításához, és az előző gyakorlat adatai megjelennek a képernyőn. Érintse meg egyszer a sportolási mód megváltoztatásához az edzés leállítása után.

## 7. Stopperóra

Nyomja meg hosszan az érintőgombot a stopper felületén, hogy belépjen a stopper interfészébe; nyomja meg egyszer az időzítő elindításához vagy leállításához; tartsa lenyomva a stopper interfészből való kilépéshez.



### Töltse le és telepítse az alkalmazást

#### Alkalmazás telepítése

1. Mobiltelefonjával olvassa be az alábbi QR-kódot, és töltse le az alkalmazást. Kövesse a telepítési lépéseket.

2. Az óra csatlakoztatása az alkalmazáshoz:

Lépjen be az alkalmazásba, válassza a „Bejelentkezés”, „Regisztráció” vagy „Rekordok megtekintése” lehetőséget.

**Tipp:** az adatok pontossága érdekében sikeres bejelentkezés után adjon meg érvényes személyes adatokat

Lépjen az "Eszközök" - "Eszköz hozzáadása" felületre, és válassza ki az óra nevét a sikeres csatlakozáshoz.



### Alkalmazási funkciók

#### 1. Telefon helye.

Nyomja meg hosszan a „Telefon helye” felületet, és a telefonnak 3 másodpercig csörögnie kell.

## 2. Értesítések

Kattintson az "Eszköz" - "Értesítések" elemre a Facebook, Twitter, Whatsapp stb. értesítéseinek bekapcsolásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva az "Üzenetek" fületet, hogy az olvasatlan üzeneteket megtekinthesse az órán. Az óra maximum 3 olvasatlan üzenetet tud megjeleníteni, és mindig a legfrissebbeket jeleníti meg.

## 3. Távoli fényképezés

Nyomja meg az "Eszköz kamerája" gombot a telefon kamerájának bekapcsolásához, és rázza meg a csuklóját az órával a képek készítéséhez; a fénykép a telefon albumába kerül. Egyes Android telefonok esetében a fényképek megtekinthetők a fájlkezelőben, mivel az Android rendszerek különböző módokon frissítik az erőforrásokat. **Megjegyzés:** Amikor az engedélykérés automatikusan megjelenik, kattintson az "Engedélyezés" lehetőségre.

## 4. Emlékeztető: tabletták, ivóvíz, felállás a székből

Nyomja meg az adott emlékeztetőt, és állítsa be a be-/kikapcsolást és az időintervallumot

## 5. Riasztás

Érintse meg az „**Ébresztés**” elemet a beállítási oldalra való belépéshez, és nyomja meg a „+” gombot új riasztások hozzáadásához, érintse meg az emlékeztetőt, majd húzza felfelé és lefelé az időt, és állítsa be az ismétlési vagy törlési időszakot. Amikor elérkezik a beállított idő, az óra rezegni fog.

## 6. A szívverés folyamatos monitorozása

Kattintson a "Heartbeat Monitoring" ikonra a folyamatos monitorozás lehetőségének megnyitásához; figyelni fogja a szívritmust

---

automatikusan 5 percenként, ha viseli az órát.

## **7. Képernyő megvilágítása**

Kattintson a **„Csukló emelése”** ikonra. Amikor felemeli a kezét vagy elfordítja a csuklóját, az óra képernyője megvilágosodik.

## **8. Firmware frissítés**

Amikor az óra új firmware-verzióját frissítésre kerül, akkor az alkalmazáshoz való csatlakozás után értesítést kap.

**Óvintézkedések és megoldások a lehetséges problémákra**

Ha problémák lépnek fel az óra használata közben, kövesse az alábbi lépéseket. További információért forduljon az eladóhoz vagy a karbantartó személyzethez.

**1. Az órát nem lehet bekapcsolni**

- a.** Tartsa lenyomva az érintőgombot legalább 3 másodpercig
- b.** Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően fel van töltve, ha nem, töltsse fel az órát, és próbálja újra.
- c.** Ha az órát sokáig tölteni hagyta, és a töltő nem reagál, próbálja meg 5V / 2 A feszültséggel tölteni.

**2. Az óra automatikusan megáll**

Lehetséges, hogy az akkumulátor lemerült. Töltsse fel az órát, és próbálja újra.

**3. Az akkumulátor gyorsan lemerül**

Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.

**4. Az óra nem tölthető**

- a.** Ellenőrizze, hogy az akkumulátor elhasználódott-e. Az akkumulátor teljesítménye néhány év múlva csökkenhet.
- b.** Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően működik-e (az adapter és a kábel is). Ha nem, próbálkozzon másikkal.
- c.** Töltés közben ellenőrizze az óra és a kábel közötti kapcsolatot.