

# **Használati utasítás**

## **Okosóra**

### **K88H Plusz**





## Bluetooth connection



---

**MEGJEGYZÉSEK:** Az intelligens óra teljes funkciókat támogat, amelyek eredeti Android OS4.4 és újabb Android mobilokon alapulnak  
Ellenőrizheti az Android mobil verzióját a Beállítások / Névjegy eszközről részben ((Ha az Andrid Sys alacsonyabb, mint az OS4.4, mint például az OS4.2 és 4.0), a Smartwatch egyes funkciói nem működnek tökéletesen Android mobilon)

### **Telepítse az APK-t Android telefonra**

- 1.: Telepítse a QR-kódolvasót az Android mobiljára,
- 2.: Nyissa meg a QR-kódolvasót a QR-kód beolvasásához a Smartwatch-ból, válassza a „FunDoWear Android verzió” lehetőséget  
alkalmazás letöltésére és telepítésére

### **Smartwatch csatlakoztatása Android mobilhoz**


- 1.: Kapcsolja be a Bluetooth-ot mind az Android telefonon, mind a Smartwatch-on
- 2.: Nyissa meg a FunDo Wear alkalmazást a mobilján, jelentkezzen be a postaládájával (kövesse a bejelentkezés lépéseit)
- 3.: A Fundo Wear mobilra történő bejelentkezése után lépjen a Smartwatch Bluetooth menübe, hogy megkeresse a mobiltelefon nevét / modelljét, Csatlakoztassa és párosítsa a mobiltelefonjával (kövesse a mobilján található párosítási utasítást)
- 4.: Párosítás után ezt az ikont láthatja a Smartwatch-on,  és ezt az ikont az Android Mobile-on  )

# iOS Bluetooth connection

---

**MEGJEGYZÉSEK:** Az intelligens óra csak az eredeti iOS7.0 vagy újabb verzióval kompatibilis, ha az iPhone SW verziója alacsonyabb, mint az iOS7.0, akkor egyes Smartwatch funkciók nem tudnak tökéletesen működni az iPhone készüléken (ellenőrizze az iOS verzióját a Beállítások / Általános / Az eszközről) iOS7.0 felett)  
Install APK on iPhone

Keresse meg a „FunDoWear” alkalmazást az App Store-


ből , vagy használhatja a QR-kódolvasót az Smartwatch QR-kód beolvasásához a „FunDoWear” letöltéséhez és telepítéséhez, telepítés után ezt az ikont láthatja iPhone-ján




FunDoWear

## Smartwatch csatlakoztatása iPhone-hoz

1. Kapcsolja be az iPhone Bluetooth funkciót,
2. lépés: Írja be az iPhone „FunDoWear” nevét (jelentkezzen be e-mailben),
3. lépés: Miután bejelentkezett a FunDo Wear alkalmazásba iPhone-on, keresse meg és adja hozzá az intelligens órát (Ellenőrizze a SmartWatch megfelelő K88S nélküli modelljét, csatlakoztassa és párosítsa). Sikeres párosítás után ezt az ikont láthatja a

Smartwatch bal felső sarkában , iPhone-ján az alábbi képernyőképen láthatja, ami 100% -ban csatlakozott.



Megpróbálhatja tesztelni az okostelefon “find the device” funkciójával, hogy hallhassa iPhone csengését.

## Az okosóra fő funkciói

### Quick Response

A „Quick Response Application” megadja az QR-kódot, amelyet le kell töltenie az Android alkalmazásról. Használja ezt a QR-kódot, ha készen áll az alkalmazás letöltésére. Adjon meg egy QR-lapolvasó alkalmazást okostelefonján, és tartsa rajta az alkalmazás kódját

### Lépésszámláló

Ez az alkalmazás kiszámítja a járás vagy futás lépéseit, és kiszámítja az elégetett kalóriákat a megtett lépések mennyisége alapján. Az elégetett kalóriák kiszámításához meg kell adnia a személyes adatait, például a magasságot és a súlyt.

Ha szinkronizálni szeretné az smartwatch adatokat a mobiltelefonos alkalmazással, akkor először ellenőrizze, hogy a stop step számítási funkcióval rendelkezik-e, tehát működik. A mobiltelefon-alkalmazás adatainak szinkronizálása után folytathatja a lépések kiszámítását - csak indítsa újra a lépésszámlálási funkciót, a napi adatok nem lesznek tisztítatlanok, mint a képernyőképek alatt: (Ha a Smartwatch alkalmazás lépéseinek alapértelmezett beállításai be vannak kapcsolva, akkor a lépésadatok 0:00-kor nulla tisztításra kerülnek, de ez az alapértelmezett beállítás nagyobb energiaeloszlást eredményez, mint a

## kézi bekapcsolási lépésszámítás)



### Mozgásszegény emlékeztető:

Ez az alkalmazás emlékezteti Önt, hogy keljen fel és mozogjon, ha előre meghatározott ideig ülő helyzetben van. Adja meg az alkalmazást, és válassza ki, mennyi ideig szeretne ülő helyzetben lenni. A megerősítéshez érintse meg a Jobb ikont a jobb felső sarokban. kiválasztása. Miután kiválasztotta az időt, egy értesítés emlékezteti Önt, hogy keljen fel és



mozogjon

### Stop Watch

Ez a szolgáltatás segít nyomon követni az időalapú tevékenységeket. A kezdéshez nyomja meg a képernyő bal alsó sarkában található Lejátszás / Stopperóra gombot. A leállításhoz nyomja meg újra. A felosztás felosztásához nyomja meg a képernyő jobb alsó sarkában található Időzítés gombot. alkalommal.

### Alvásfigyelés

Ez a szolgáltatás nyomon követi alvás közbeni mozgásait, majd meghatározza az alvás minőségét. Írja be az alkalmazást, és nyomja meg a „Start” gombot a kezdéshez, majd nyomja meg a „Stop” gombot, amikor felébred. Miután leállt, az alvás ideje rögzítő lesz, és a minőséget vagy a Jó

vagy a Gyenge jelzi. Nyomja meg a jobb felső sarokban található opció ikont az „Előzmények és súgó” eléréséhez. Ezeket az alvási adatokat a Fundo Wear alkalmazásban is ellenőrizheti.

### **Pulzus monitor**

A hallásfrekvencia monitor a legprofibb zöld sugár technológiát használja. A pulzusnak kétféle módja van: egyszeri és folyamatos monitor. Az órát viselve állítsa a feszességet kényelmessé (ha a szíj túl szoros, akkor a vérkeringés elnyomódik; ha a szíj túl laza, akkor ez befolyásolja a pulzusmérő adatainak pontosságát).

Írja be a Heartrate felületre kattintson a jobb felső sarokban található ikonra, és válassza az egyszeri vagy a folyamatos tesztelést

### **Keresse meg a készülékemet**

Ezzel a funkcióval keresse meg okostelefonját vagy Smartwatch-ját, ha rosszul helyezte el őket. Az okostelefon megtalálásához lépjen a főképernyőn a „Find my Device” alkalmazásba, és koppintson a „Start” gombra. Ekkor sípoló zaj hallható az okostelefonon.

Az Smatwatch megtalálásához lépjen a „FunDoWear” oldalra, és kattintson az „Eszköz keresése” gombra. Ekkor sípoló hang hallatszik az Ön Smartwatch-ján

\* Párosítva kell lennie, és a 10 méteres nyitott területen belül kell Lennie

### **Gesztus funkció**

1. Emelje fel a kezét a képernyő felébresztéséhez: Kattintson és lépjen be a gesztusfunkciós rendszerbe. Kapcsolja be az Ébresztő gesztust. Amikor az intelligens óra készenléti állapotban van, csak emelje

fel 2 másodperc múlva a képernyő bekapcsol az idő kijelzésével.

2.: Rázza meg a képernyőt a telefon felvételéhez:

Kattintson és lépjen be a gesztusfunkciós rendszerbe.

Kapcsolja be a Shake lehetőséget a hívás fogadásához, és a Flip gombot a bejövő hívások elnémításához.

Amikor bejövő hívás, csak egyszer rázza meg a képernyőt a mellkasa felé: a hívás elnémul. Ha kétszer rázza meg a képernyőt, akkor felvette a telefonhívást.

3.: Rázza meg a képernyőt a menüoldal automatikus fordításához: Kattintson és lépjen be a gesztusfunkciók rendszerébe. Kapcsolja be a Főmenü rázása lehetőséget. Amikor a Smartwatch a menü oldalon van, csak forgassa el a csuklóját 30-45 ° -kal a menüoldal automatikus elfordításához.

## **Szinkron funkciók**

### **1. Idő szinkron**

Intelligens óra szinkronizálása (A Beállítás / Óra / Időszinkron alapértelmezés szerint bekapcsolt állapotban van, miután az intelligens órát párosította a mobiltelefonnal, az idő és a dátum szinkronizálva lesz a mobilral)

### **2. Üzenetek szinkronizálása**

1) Amikor a mobil új üzenetet kapott, például SMS-t, híreket, e-maileket, wechat-okat, a what'sapp a Smartwach "Notification" -re fog tolni

Kattintson az összes értesítés elolvasására, kivéve, hogy a kifejezés nem olvasható

PS: Andriod sys, a Smartwatch az SMS-eket közvetlenül az üzenetekhez fogja továbbítani, de iOS esetén az SMS-ek csak az Értesítés menübe érkeznek az üzenetek helyett

2) Kattintson az „Üzenetek” menü bármelyik üzenetére, jelöljön ki bárkit, aki elolvassa, és visszahívhatja a feladót, vagy gyorsan válaszolhat

### 3. Tárcsázó


Használja ezt az alkalmazást telefonhívások kezdeményezésére

Írja be a kívánt telefonszámot, és érintse meg a hívás gombot a telefonhívás kezdeményezéséhez. A szám melletti szimbólumok használatához nyomja meg és tartsa lenyomva a számot, és a szimbólum a képernyőn lesz.

### 4. Hívások

Amikor bejövő telefonhívást fogad, egy zöld és piros kör jelenik meg a Smartwatch-on. A telefonhívás fogadásához húzza jobbra a zöld kört, és a telefonhívás befejezéséhez húzza balra a piros kört

MEGJEGYZÉS: iOS-eszközökön előfordulhat, hogy kezdetben nem tud kommunikálni a Smartwatch-on keresztül. A Kommunikációs forrást K88-ra kell állítania, hogy a Smartwatch-on keresztül kommunikálhasson, a



képernyőkép alatt

### 5. Telefonkönyv

Ez az alkalmazás lehetővé teszi az okostelefon telefonkönyvének elérését az okosóráról. Hívásokat kezdeményezhet a telefonkönyvben, ha kiválasztja a hívni kívánt nevet vagy számot a hívógomb megérintésével. Csúsztassa a képernyőt jobbról balra a névjegyek gyors kereséséhez a név első betűjével

### 6. Bluetooth zene

Ez az alkalmazás lehetővé teszi az okostelefonon lévő zene lejátszását az okosórán keresztül, növelheti és csökkentheti a hangerőt, és megváltoztathatja a zeneszámokat az alkalmazás zeneikonjának mindkét oldalán található gombokkal



**MEGJEGYZÉS:** Az okostelefon hangereje befolyásolja az intelligens óra hangerejét. Győződjön meg arról, hogy az okostelefon hangereje megfelelő szinten van-e beállítva.

## **7. Távoli rögzítés**

Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy távolról fényképeket készítsen a telefonjára a Smartwatchról. Irányítsa a fényképezőgépet a telefonjára a kívánt képponthoz, és a kép rögzítéséhez nyomja meg a Smartwatch rögzítési gombját

**MEGJEGYZÉS:** Az iOS rendszeren először meg kell nyitnia a „Camera” alkalmazást iPhone-on, így ez a funkció működik File manager

Ez az alkalmazás lehetővé teszi a Smartwatch fájljainak kezelését. Érintse meg a Watch elemet, és csúsztassa lefelé és lefelé a fotókat, a Videókat.Audio és más fájlokat.

## **8. Naptár**

Hozzáférés ehhez az alkalmazáshoz az aktuális nap és hónap megtekintéséhez, csúsztatással felfelé és lefelé a különböző napok és hónapok megtekintéséhez

## **9. E-mail szinkron**

Ha mobiltelefonját postafiókkal állítja be, az új e-mailek megérkezése után a Smartwatchra lép, így Ön is elolvashatja a leveleket

## **10. Óra**

Amikor az okosóra készenléti állapotban van, a készenléti óra hosszan tartó lenyomásával megváltoztathatja a különböző óra ikonokat.

## **FCC figyelmeztető nyilatkozat**

Azok a változtatások vagy módosítások, amelyeket a megfelelésért felelős fél nem kifejezetten jóváhagyott, érvénytelenítheti a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére. Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az B. osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciák ellen lakóhelyeken. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugározhat, és ha

nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy interferencia nem fordul elő egy adott telepítésnél. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió vagy televízió vételében, amelyet a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet meghatározni, a felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többével:

- A vevőantennát irányítsa át vagy helyezze át.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkör aljzatához, amely eltér a vevőtől.
- Kérjen segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió- / TV-technikustól.

FCC sugárterhelési nyilatkozat

Az ehhez az adóhoz használt antennákat úgy kell felszerelni, hogy legalább 20 cm távolságot biztosítsanak minden embertől, és nem helyezhetők el úgy, hogy más antennákkal vagy adókkal együtt működjenek.

Akkumulátor	Lítium polimer akkumulátor
akkumulátor modell	JK442226
Az akkumulátor töltöttségi paramétere	1.11wh
Névleges feszültség	3.7V
Névleges kapacitás	300mAh