

Használati útmutató Okosóra

XKFIT Q70C



Megjegyzések

1. A vállalat fenntartja a jogot, hogy a jelen kézikönyv tartalmát későbbi értesítés nélkül megváltoztassa. Gyakori, hogy egyes funkciók a szoftver bizonyos változataitól függően változnak.
2. Használat előtt legalább 2 órán keresztül töltsa a terméket a megfelelő kábel segítségével.
3. A termék használata előtt csatlakoztassa az órát az alkalmazáshoz az idő szinkronizálásához és a személyes adatok beállításához.
4. Ez a termék kompatibilis az IP68 védelemmel. A jobb élmény érdekében ne tegye az órát maró hatású folyadékba, például forró vízbe, forró teába stb. Az ügyfél által okozott károk nem számíthatók be a karbantartási és garanciális szolgáltatásokba.
5. Az akkumulátoros termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Küldje el ezt a terméket a közeli WEEE (elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) gyűjtőhelyre.

Termék áttekintés

A modellek a következő specifikációkkal rendelkező telefonokhoz csatlakoztathatók: Android 5.0 vagy újabb; IOS 9.0 vagy újabb.

Kijelző



**Pulzus
érzékelő**

**Töltési
csatlakozó**



**Fő funkciók**

1. Alapműveletek

a. Indítsa el az okosórát:

Nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőképernyőt vagy az oldalsó gombot 3 másodpercig az indításhoz; Nyomja meg röviden az oldalsó gombot vagy az érintőpadot a készenléti módból való kilépéshez.

b. Kapcsolja ki az okosórát

Nyomja meg és tartsa lenyomva az érintési területet a záró felületen, hogy belépjen a záró felület menüjébe.

Megjegyzés: Ha töltés közben kikapcsolja az órát, az óra automatikusan bekapcsol.

2. Téma kiválasztása

Nyomja meg és tartsa lenyomva az érintési területet a témaválasztó felületen, lépjen be a választófelület lapjába, nyomja meg egyszer az érintési területet az összes számlap megtekintéséhez, majd nyomja meg hosszan az érintési területet a kívánt stílusra váltáshoz.

3. Lépések, kalória és távolság

Az óra elindítása után a lépésszámlálás, az elégetett kalóriák és a távolságszámítás funkció automatikusan bekapcsol, és a mozgásadatok valós időben jelennek meg.

Ha az óra sikeresen csatlakozik az alkalmazáshoz, a sport mód adatai automatikusan, valós időben szinkronizálódnak (vagy manuálisan frissülnek) és betöltődnek az alkalmazásba, az óra memóriájában lévő adatok pedig naponta 00:00-kor törlődnek.

4. Szívritmus

Nyomja meg hosszan az érintőgombot a pulzusszám-interfészen a monitorozás elindításához. Nyomja meg hosszan az érintőgombot a felügyeleti felületről való kilépéshez, vagy nyomja meg röviden az oldalsó gombot, hogy közvetlenül visszatérjen a fő felületre. A teszt előzményei a fő pulzusmérő felületen jelennek meg. A pulzusfigyelés során az órát a lehető legközelebb kell viselni a csuklójához.

5. Alvásfigyelés

Az alapértelmezett alvásfigyelési időszak 22:00 és 8:00 óra között van. Ha ebben az időszakban alvás közben viseli az órát, akkor az előző éjszakai alvás minőségét 8:00 után ellenőrizheti az Alvásfigyelő felületen. Amikor az óra csatlakozik az alkalmazáshoz, az alvásminőségi adatok automatikusan, valós időben szinkronizálódnak (vagy manuálisan frissülnek), és feltöltődnek az alkalmazásba.

6. Sport módok

Navigáljon a sport mód felületére, nyomja meg hosszan az érintőgombot, hogy belépjen a sport módba; 9 sportág van: futás, gyaloglás, hegymászás, kerékpározás, úszás, asztalitenisz, kosárlabda, tollaslabda, foci.

a. Séta, futás és mászás módok: az indításhoz nyomja meg hosszan az érintőgombot. Az óra rezgéssel emlékezteti Önt a gyakorlatok megkezdésére, és valós idejű információkat jelenít meg a gyakorlatok időtartamáról, a lépések számáról és a pulzusszámról. Nyomja meg ismét hosszan az érintőgombot az edzés leállításához, és az előző gyakorlat adatai megjelennek a képernyőn. Érintse meg egyszer a sportolási mód megváltoztatásához az edzés leállítása után.

b. Kerékpározás, úszás, ping-pong, kosárlabda, tollaslabda és football módok: az indításhoz nyomja meg hosszan az érintőgombot. Az óra rezegni

emlékezteti Önt az edzés megkezdésére, és valós idejű információkat jelenít meg az edzés időtartamáról, a kalóriákról és a pulzusszámról. Nyomja meg ismét hosszan az érintőgombot az edzés leállításához, és az előző gyakorlat adatai megjelennek a képernyőn. Érintse meg egyszer a sportolási mód megváltoztatásához az edzés leállítása után.

7. Stopperóra

Nyomja meg hosszan az érintőgombot a stopper felületén, hogy belépjen a stopper interfészébe; nyomja meg egyszer az időzítő elindításához vagy leállításához; tartsa lenyomva a stopper interfészből való kilépéshez.



Töltse le és telepítse az alkalmazást

Alkalmazás telepítése

1. Mobiltelefonjával olvassa be az alábbi QR-kódot, és töltse le az alkalmazást. Kövesse a telepítési lépéseket.

2. Az óra csatlakoztatása az alkalmazáshoz:

Lépjen be az alkalmazásba, válassza a „Bejelentkezés”, „Regisztráció” vagy „Rekordok megtekintése” lehetőséget.

Tipp: az adatok pontossága érdekében sikeres bejelentkezés után adjon meg érvényes személyes adatokat

Lépjen az "Eszközök" - "Eszköz hozzáadása" felületre, és válassza ki az óra nevét a sikeres csatlakozáshoz.



Alkalmazási funkciók

1. Telefon helye.

Nyomja meg hosszan a „Telefon helye” felületet, és a telefonnak 3 másodpercig csörögnie kell.

2. Értesítések

Kattintson az "Eszköz" - "Értesítések" elemre a Facebook, Twitter, Whatsapp stb. értesítéseinek bekapcsolásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva az "Üzenetek" fületet, hogy az olvasatlan üzeneteket megtekinthesse az órán. Az óra maximum 3 olvasatlan üzenetet tud megjeleníteni, és mindig a legfrissebbeket jeleníti meg.

3. Távoli fényképezés

Nyomja meg az "Eszköz kamerája" gombot a telefon kamerájának bekapcsolásához, és rázza meg a csuklóját az órával a képek készítéséhez; a fénykép a telefon albumába kerül. Egyes Android telefonok esetében a fényképek megtekinthetők a fájlkezelőben, mivel az Android rendszerek különböző módokon frissítik az erőforrásokat. **Megjegyzés:** Amikor az engedélykérés automatikusan megjelenik, kattintson az "Engedélyezés" lehetőségre.

4. Emlékeztető: tabletták, ivóvíz, felállás a székből

Nyomja meg az adott emlékeztetőt, és állítsa be a be-/kikapcsolást és az időintervallumot

5. Riasztás

Érintse meg az „**Ébresztés**” elemet a beállítási oldalra való belépéshez, és nyomja meg a „+” gombot új riasztások hozzáadásához, érintse meg az emlékeztetőt, majd húzza felfelé és lefelé az időt, és állítsa be az ismétlési vagy törlési időszakot. Amikor elérkezik a beállított idő, az óra rezegni fog.

6. A szívverés folyamatos monitorozása

Kattintson a "Heartbeat Monitoring" ikonra a folyamatos monitorozás lehetőségének megnyitásához; figyelni fogja a szívritmust

automatikusan 5 percenként, ha viseli az órát.

7. Képernyő megvilágítása

Kattintson a **„Csukló emelése”** ikonra. Amikor felemeli a kezét vagy elfordítja a csuklóját, az óra képernyője megvilágosodik.

8. Firmware frissítés

Amikor az óra új firmware-verzióját frissítésre kerül, akkor az alkalmazáshoz való csatlakozás után értesítést kap.

**Óvintézkedések és megoldások a lehetséges problémákra**

Ha problémák lépnek fel az óra használata közben, kövesse az alábbi lépéseket. További információért forduljon az eladóhoz vagy a karbantartó személyzetéhez.

1. Az órát nem lehet bekapcsolni

- a.** Tartsa lenyomva az érintőgombot legalább 3 másodpercig
- b.** Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelően fel van töltve, ha nem, töltsse fel az órát, és próbálja újra.
- c.** Ha az órát sokáig tölteni hagyta, és a töltő nem reagál, próbálja meg 5V / 2 A feszültséggel tölteni.

2. Az óra automatikusan megáll

Lehetséges, hogy az akkumulátor lemerült. Töltsse fel az órát, és próbálja újra.

3. Az akkumulátor gyorsan lemerül

Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.

4. Az óra nem tölthető

- a.** Ellenőrizze, hogy az akkumulátor elhasználódott-e. Az akkumulátor teljesítménye néhány év múlva csökkenhet.
- b.** Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően működik-e (az adapter és a kábel is). Ha nem, próbálkozzon másikkal.
- c.** Töltés közben ellenőrizze az óra és a kábel közötti kapcsolatot.